

Průvodce instalací ovladače Brady

Autorské právo a ochranné známky

Zřeknutí se odpovědnosti

Vlastníkem této příručky je společnost **Brady Worldwide, Inc.**, (dále označovaná jako „**Brady**“) a údaje v ní obsažené mohou být čas od času pozměněny bez předchozího upozornění. Společnost **Brady** se zříká povinnosti poskytovat vám příslušné změny, pokud budou provedeny.

Tento dokument je chráněn autorským právem a všechna práva jsou vyhrazena. Žádná část návodu nesmí být kopírována ani reprodukována bez předchozího písemného souhlasu společnosti **Brady**.

Přestože se při přípravě této příručky postupovalo s veškerou opatrností, společnost **Brady** nezodpovídá žádné straně za jakoukoliv ztrátu nebo škodu způsobenou chybami, opominutím nebo tvrzeními v důsledku nedbalosti, nehody či jakékoliv jiné příčiny. Společnost **Brady** dále nepřebírá odpovědnost vyplývající z aplikace nebo použití jakéhokoliv produktu či systému popsaného v dokumentu, ani nezodpovídá za náhodné či následné škody vyplývající z používání tohoto dokumentu. Společnost **Brady** se zříká všech záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro daný účel.

Společnost **Brady** si vyhrazuje právo provádět změny výrobku nebo systému popsaného v dokumentu bez předchozího upozornění za účelem zvýšení spolehlivosti, zlepšení funkce nebo vzhledu.

Ochranné známky

Veškerá obchodní jména či názvy produktů, na které tento návod odkazuje, jsou ochranné známky (™) nebo registrované ochranné známky (®) příslušných společností či organizací.

© 2018 **Brady Worldwide, Inc.** Všechna práva vyhrazena.

Verze 4.x

Opravená verze A

Brady Corporation
6555 West Good Hope Road
P.O. Box 2131
Milwaukee, WI 53201-2131
www.bradycorp.com

Technická podpora

Kontaktní informace

V případě potřeby technické podpory vyhledejte místní pobočku technické podpory společnosti Brady:

- **Severní a Jižní Amerika:** www.bradyid.com/techsupport
- **Evropa:** www.bradyeurope.com/services
- **Asijsko-pacifická oblast:**
www.brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page
- **Austrálie:** www.bradyid.com.au/en-au/supportlanding
- **Kanada:** www.bradycanada.ca
- **Latinská Amerika:** www.bradylatinamerica.com

Úvod

Pokud je pro výrobu etiket používána aplikace Brady Workstation, do počítače se automaticky nainstalují ovladače. Používáte-li aplikaci LabelMark™ nebo jiný software nezávislého dodavatele, budete muset ovladače nainstalovat ručně.

Pokud v počítači nemáte nainstalovaný program Bonjour a vaše tiskárna ji podporuje, bude nainstalován jako součást procesu nastavení.

Konfigurace komunikace

Pokud má vaše tiskárna Brady vestavěnou podporu sítě, můžete ji nakonfigurovat jako síťovou tiskárnu pro síť Ethernet nebo Wi-Fi, případně jako místní tiskárnu (fyzicky připojenou k počítači prostřednictvím kabelu USB). K určení tiskárny jako síťové tiskárny musíte nakonfigurovat tiskárnu, aby rozpoznala vaše síť a spolupracovala s ní. Ovladače tiskárny Brady mohou být obsaženy na disku CD, který je k tiskárně přibalen, jinak je možné je stáhnout z webových stránek společnosti Brady: www.bradyid.com nebo www.bradyeurope.com.

Instalace ovladače tiskárny umožňuje dva různé způsoby připojení:

- tisk v síti Ethernet nebo Wi-Fi (síťová tiskárna),
- pouze ovladač USB (místní tiskárna).

Instalace pro tisk v síti (Ethernet nebo Wi-Fi)

Tento instalační postup použijte, pokud hodláte posílat tiskové úlohy do tiskárny z počítače prostřednictvím sítě. Chcete-li použít tento způsob instalace, musí tiskárna podporovat připojení k síti Ethernet nebo Wi-Fi. Zkontrolujte uživatelskou příručku, pokud si nejste jisti funkcemi tiskárny.

Pokud tiskárna nebyla dodána s diskem CD s ovladači tiskárny a nestáhli jste si je z webu společnosti Brady, učiňte tak nyní.

1. Vložte disk CD s ovladači tiskárny do počítače nebo dvakrát klikněte na ovladač tiskárny, který jste si stáhli.
2. Vyberte **požadovaný jazyk** z rozevírací nabídky, pak klikněte na tlačítko **Další**.



3. Klikněte na tlačítko **Instalovat**.



4. Vyberte **model tiskárny**, pro který instalujete ovladače tiskárny, a klikněte na tlačítko **Další**.




5. V případě potřeby zapněte tiskárnu.
6. Vyberte možnost **Připojení k bezdrátové síti nebo síti Ethernet** a klikněte na tlačítko **Další**.




7. Postupujte podle pokynů pro tiskárnu v uživatelské příručce a proveďte nastavení tiskárny.
8. Postupujte podle pokynů pro připojení, uvedených níže, a ověřte, zda jsou tiskárna a počítač ve stejné síti.

Připojení pomocí routeru (např. doma)



Připojení pomocí ethernetové sítě (např. v kanceláři)




9. Postupujte podle **pokynů na obrazovce**, pak klikněte na tlačítko **Další**.




Program Bonjour slouží k zavedení a monitorování síťových tiskáren. Obrazovky instalace programu Bonjour se nezobrazí, pokud je program s počítači již nainstalován. Další informace o tiskových službách programu Bonjour pro systém Windows získáte kliknutím na odkaz na obrazovce *Instalace softwaru tiskových služeb Bonjour*. Klikněte na tlačítko Zpět a vraťte se na obrazovku licenční smlouvy.

10. Přečtěte si Licenční smlouvu s koncovým uživatelem společnosti Apple a potom klikněte na *Přijímám podmínky licenční smlouvy*. Pokračujte kliknutím na **Další**.



11. Pokud je program Bonjour vaší tiskárnou podporován, zvolte **název tiskárny** ze seznamu a klikněte na tlačítko **Další**.

Poznámka: Pokud může počítač komunikovat s tiskárnou prostřednictvím sítě Wi-Fi a Ethernet, náhodně si vybere jednou z těchto spojení. Pokud chcete typ spojení zadat – síť Wi-Fi nebo Ethernet – *bud'* pokračujte dalším krokem, *nebo* odpojte tiskárnu od nežádoucího rozhraní a přejděte ke kroku 11.



12. Pokud tiskárna nepodporuje program Bonjour, nebo zvolíte přidání tiskárny ručně, zadejte IP adresu tiskárny *nebo* název hostitele a klikněte na tlačítko **Další**.

BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™ v4.0

Nastavení síťové adresy

1. Začátek 2. Příprava 3. Konfigurace 4. Instalace 5. Dokončení

Zadejte IP adresu tiskárny nebo název hostitele:
 Další informace o tom, kde naleznete IP adresu své tiskárny, naleznete v příručce k tiskárně.

*IP adresa nebo název hostitele:

* = Povinná pole

Nápověda Zpět Další Zrušit

13. Zadejte **název** tiskárny dlouhý až 12 alfanumerických znaků a pak klikněte na tlačítko **Další**.

Poznámka: Název tiskárny bude vidět pouze na tom počítači, na který jsou instalovány ovladače.

BRADY WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™ v4.0

Pojmenujte tiskárnu

1. Začátek 2. Příprava 3. Konfigurace 4. Instalace 5. Dokončení

Přiřaďte tiskárně název, který bude tento počítač detekovat.

Název tiskárny:
 S3100_

Poznámka: Lze použít pouze alfanumerické znaky (neboli číslice 0-9 a znaky A-Z a a-z).

Nápověda Zpět Další Zrušit

Během instalace ovladače tiskárny se bude zobrazovat ukazatel průběhu.

14. Klikněte na tlačítko **Ukončit** na obrazovce Nastavení dokončeno.




Instalace pouze ovladače USB

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Použijte tento instalační postup, pokud hodláte posílat tiskové úlohy do tiskárny z počítače pouze pomocí kabelu USB.

Chcete-li instalovat ovladač tiskárny brady, proveďte následující kroky:

1. Vložte disk CD s ovladači tiskárny do počítače nebo dvakrát klikněte na ovladač tiskárny, který jste si stáhli.
2. Vyberte **požadovaný jazyk** z rozevírací nabídky, pak klikněte na tlačítko **Další**.



3. Klikněte na tlačítko **Instalovat**.



4. Vyberte **model tiskárny** pro danou instalaci a klikněte na tlačítko **Další**.



5. V případě potřeby zapněte tiskárnu.
6. Vyberte možnost **Pouze pomocí kabelu USB** a klikněte na tlačítko **Další**.



7. Postupujte podle **pokynů na obrazovce**, pak klikněte na tlačítko **Další**.

Poznámka: Po připojení kabelu USB se zobrazí zpráva. Ovladač tiskárny se nainstaluje automaticky.

Během instalace ovladače tiskárny se bude zobrazovat ukazatel průběhu.

8. Klikněte na tlačítko **Ukončit** na obrazovce Nastavení dokončeno.



Selhalo připojení USB

Připojení USB může selhat ze následujících důvodů:

- Tiskárna je VYPNUTÁ.
- Kabel USB není připojen.
- Instalace ovladače USB nebyla dokončena.

Došlo k selhání stavu tiskárny

Pokud stav tiskárny signalizuje Selhalo:

1. Zkontrolujte, zda je tiskárna VYPNUTÁ.
2. Zkontrolujte, zda je kabel řádně a bezpečně připojen do portu.

NEBO

Odpojte od počítače kabel USB a zapojte ho do jiného portu.

3. Klikněte na tlačítko Zpět a zkuste to znovu.

