

Brady

驅動程式安裝指南

版權和商標

免責聲明

本手冊是 **Brady Worldwide, Inc.**（後文稱為「**Brady**」）的專有財產，可能會不時進行修改且不另行通知。**Brady** 不承擔為您提供此類修改（如果有）的責任，並明確否認任何此類理解。

我們保留本手冊的所有版權。若無 **Brady** 的事先書面同意，不得使用任何方式複製本手冊的任何部分。

本手冊編寫時極其小心謹慎，但是，因本手冊的錯誤或遺漏或者疏忽、意外或其他原因所產生的語句導致任何損失或損壞時，**Brady** 不對任何當事方承擔任何責任。對於本手冊所述任何產品或系統的應用或使用，以及因使用本檔案所致間接損失或後果性損失，**Brady** 也不承擔任何責任。**Brady** 否認所有特殊用途保證或適銷性。

Brady 保留對本手冊所述任何產品或系統進行修改以改善可靠性、功能或設計的權利，恕不另行通知。

商標

本手冊中提及的所有品牌或產品名稱是其各自公司或組織的商標 (™) 或註冊商標 (®)。

© 2018 **Brady Worldwide, Inc.** 保留所有權利。

版本：4.x

修訂版 A

Brady Corporation
6555 West Good Hope Road
P.O.Box 2131
Milwaukee, WI 53201-2131
www.bradycorp.com

技術支援

聯絡資訊

要獲得技術支援，請登入以下網站尋找您當地的 Brady 技術支援辦事處：

- 美洲：www.bradyid.com/techsupport
- 歐洲：www.bradyeurope.com/services
- 亞太地區：www.brady.co.uk/landing-pages/global-landing-page
- 澳洲：www.bradyid.com.au/en-au/supportlanding
- 加拿大：www.bradycanada.ca
- 拉丁美洲：www.bradylatinamerica.com

簡介

如果使用 **Brady Workstation** 建立標籤，將自動在電腦上安裝驅動程式。如果使用 **LabelMark™** 或任何第三方軟體，將需要手動安裝驅動程式。

如果您的機器上未安裝 **Bonjour** 並且您的印表機支援它，則將在安裝過程中安裝它。

通訊組態

如果您的 **Brady** 印表機具有內建連網功能，您可以將其設定為透過乙太網路或 **WiFi** 操作的網路印表機，或設定為本機印表機（透過 **USB** 纜線物理連接至電腦）。要將印表機設立為網路印表機，您必須對印表機進行設定，使其識別並相容您的網路。**Brady** 印表機驅動程式可能包含在隨印表機附帶的光碟上，或可從 **Brady** 網站下載，網址：www.bradyid.com 或 www.bradyeurope.com。

印表機驅動程式安裝有兩種不同的安裝方案：

- 乙太網路或 **WiFi** 列印（網路印表機）
- 僅 **USB** 驅動程式（本機印表機）

網路（WiFi 或乙太網路）安裝

如果您打算透過網路將列印作業從電腦傳送至印表機，請使用此安裝流程。印表機必須支援 WiFi 或乙太網路才能使用此安裝方法。如果您不確定印表機的功能，請查看使用者手冊。

如果印表機未附帶驅動程式光碟並且您尚未從 Brady 網站下載驅動程式，請立即下載。

1. 將印表機驅動程式光碟插入電腦，或者連按兩下您下載的印表機驅動程式。
2. 從下拉式功能表中選擇**所需的語言**，然後按一下**下一步**。



3. 按一下**安裝**。



- 選擇為之安裝驅動程式的印表機型號，然後按一下下一步。




- 開啟印表機電源（如有必要）。
- 選擇無線網路或乙太網路連線，然後按一下下一步。




7. 遵循印表機使用者手冊中的說明來設定網路連線。
8. 請參照以下連線指引來驗證印表機與 PC 是否在同一網路上。

使用路由器連接 (例如, 在家中)



使用乙太網路連接 (例如, 在辦公室)



9. 遵循畫面上的說明進行, 然後按一下下一步。



Bonjour 程式旨在設立和監控網路印表機。如果您的電腦上已安裝了 Bonjour, 將不會顯示 Bonjour 安裝畫面。要進一步瞭解適用於 Windows 的 Bonjour 列印服務, 請按一下正在安裝 Bonjour 列印服務軟體畫面中的連結。按一下「上一步」以返回「授權合約」畫面。

10. 閱讀蘋果最終使用者授權合約，按一下 **我接受授權合約條款**，然後按一下**下一步**。



11. 如果您的印表機支援 Bonjour，從清單中選擇您的**印表機名稱**並按一下**下一步**。

注意：如果電腦可同時透過 WiFi 和乙太網路與印表機通訊，它將隨機選擇其中一種連線。如果您希望指定連線 - WiFi 或乙太網路 - 要麼繼續到下一步，要麼將印表機從不需要的介面斷開並移至步驟 11。



12. 如果印表機不支援 Bonjour 或您選擇手動新增印表機，請輸入印表機的 IP 位址或主機名稱，然後按一下下一步。

13. 使用最多 12 個字母數字字元輸入印表機的**名稱**，然後按一下下一步。

注意：僅在安裝驅動程式的電腦上才能看到印表機名稱。

安裝印表機驅動程式時，將顯示一個進度列。

14. 在「設定完成」畫面上按一下**完成**。



僅安裝 USB 驅動程式


重要！如果您打算僅使用 USB 纜線將列印作業從 PC 傳送至印表機，則使用此安裝流程。

要為您的 Brady 印表機安裝驅動程式，請執行以下步驟：

1. 將印表機驅動程式光碟插入電腦，或者連按兩下您下載的印表機驅動程式。
2. 從下拉式功能表中選擇**所需的語言**，然後按一下**下一步**。



3. 按一下**安裝**。



- 選擇安裝的印表機型號，然後按一下下一步。



- 開啟印表機電源（如有必要）。
- 選擇**僅使用 USB 纜線**，然後按一下下一步。



- 遵循畫面上的說明進行，然後按一下下一步。

注意：在連接 USB 纜線後，會顯示一則訊息。印表機驅動程式會自動安裝。

安裝印表機驅動程式時，將顯示一個進度列。

8. 在「設定完成」畫面上按一下**完成**。



USB 連線失敗

USB 連線失敗的原因可能有以下幾種：

- 印表機電源關閉。
- 未連接 USB 纜線。
- USB 驅動程式安裝未完成。

印表機狀態失敗

如果印表機狀態指示失敗：

1. 確保印表機電源已開啟。
2. 確保纜線正確穩固地插入連接埠。

或者

從 PC 拔下 USB 纜線，然後嘗試另一個連接埠。

3. 按一下「返回」並重試。

